

RAC-930PE/PM 單機型門禁控制主機



門禁管制



門鈴設計



觸摸按鍵



防護設計

功能特色

- 主機具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- 具持續開門設定功能，可設定單次的開門時間為 1~9,999 秒。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-930PM)
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供 RS-485 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式，開門時間可設定 1~600 秒。
- 具反脅迫之脅迫碼設定功能，遇緊急狀況開門時，可同時輸出警報聯絡中控中心救援。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，可設定門未關妥偵測時間 1~600 秒及門未關妥時是否警告模式為讀卡機發出嗶嗶聲或警報輸出。
- 支援 AntiPassback 反潛回功能。

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ ACU-30 控制器

規格

型號	RAC-930PE	RAC-930PM
讀卡格式	EM(125 KHz)	Mifare-1 (13.56MHz)
讀卡距離	8-10 公分 (max)	3-5公分 (max)
副讀卡機	T2 (1組)	
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點 (內置)	1 組電鎖或門鈴輸出	
輸出點 (外接)	2組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30 輸出)	
合法卡 / 讀卡記錄	1,024 / 800	
LED 顯示器	電源 指示燈	
按鍵	13 Key (0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID	
防護設計	IP 65	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	250mA. (max.)	
通訊介面	RS-485	
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1	
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	
體積	120mm(L) x 77mm(W) x 22mm(H)	

系統架構

